

230 V ZENTRALBATTERIESYSTEME

Artikelnummer	Max. Anschlussleistung (Netz)	Anzahl der Kreise / Abgänge	Max. Leistung überwachte Leuchten	Max. Gesamtleistung 1 h Dauer	Gewicht (kg)
TKT6506B	2600 VA	6 Kreise mit je 250 W	1500 VA	1500 W	27,8
TKT6506BF	2600 VA	6 Kreise mit je 250 W	1500 VA	1500 W	27,8
TKT6506BP	2600 VA	6 Kreise mit je 250 W	1500 VA	1500 W	27,8
TKT6512B	3680 VA	12 Kreise mit je 250 W	2580 VA	3000 W	30,0
TKT6512BF	4100 VA	12 Kreise mit je 250 W	3000 VA	3000 W	30,0
TKT6512BP	3680 VA	12 Kreise mit je 250 W	2580 VA	3000 W	30,0
TKT6518B	3680 VA	18 Kreise mit je 250 W	2580 VA	4500 W	31,0
TKT6518BF	5600 VA	18 Kreise mit je 250 W	4500 VA	4500 W	31,0
TKT6518BP	3680 VA	18 Kreise mit je 250 W	2580 VA	4500 W	31,0
TKT6524B	3680 VA	24 Kreise mit je 250 W	2580 VA	6000 W	31,6
TKT6524BF	7100 VA	24 Kreise mit je 250 W	6000 VA	6000 W	31,6
TKT6524BP	3680 VA	24 Kreise mit je 250 W	2580 VA	6000 W	31,6

- Ausgangsspannung:** 230 V AC/DC
- Batterien:** 18 x 12 V (216 V)
- Max. Leistung:** Anzahl der Kreise x 120 W
- Die Artikelnummer die im Buchstabe F enden:** Dreiphaseneingang
- Die Artikelnummer die im Buchstabe P enden:** ZBA mit aufklappbare Fronttür, IP34
- Max. Batteriekapazität:** 65 Ah
- Netzanschluss:** TKT6506B-TKT6524B: 1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz, ZBA mit Dreiphaseneingang: TKT6506BF-TKT6524BF: 3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50 Hz
- Erforderter Kurzschlussstrom** mit 4 A Sicherung 0,4 s Auslösezeit: 11 A
- Max Last Einschaltstrom:** (single Kreis) 120 A/1 ms

BATTERIEN (18 X TEAXX / XXAH)

Artikelnummer	Batteriekapazität	Max. Anschlussleistung, 1 h Betriebsdauer	Max. Anschlussleistung, 3 h Betriebsdauer	Batterieschrank	Batteriekabel	Abmessungen der Batterie (mm)	Gewicht der Batterie (kg)
TEA020	6,5 Ah	870 W	350 W	TK6500B(P)	XJ997B	151 x 65 x 98	2,4
TEA021	15 Ah	1700 W	770 W	TK6500B(P)	XJ997	181 x 76 x 167	5,9
TEA022	24 Ah	2720 W	1250 W	TK6500B(P) x 2	XJ997C	166 x 175 x 125	8,7
TEA023	38 Ah	4550 W	2050 W	TK6500B(P) x 2	XJ997C	197 x 165 x 173	13,8
TEA024	65 Ah	6000 W	3340 W	TKT6500(P) x 3	XJ997E	350 x 166 x 174	22,8

- Berücksichtigen Sie eine zusätzliche Reserve in der Höhe von 10% für die Anschlussleistung (W) laut Tabelle.**
- Verwenden Sie für diese Zentraleinheit keine Batterien die kleiner sind als 6,5 Ah.**

BATTERIESCHRÄNKE

Artikelnummer	Batteriekapazität	Schutzart	Gewicht (kg)
TK6500B	18 x 12 V/15 Ah	IP20	14,0
TK6500BP	18 x 12 V / 15 Ah	IP34	19,0
TKT6500	6 x 12 V / 100 Ah	IP20	28,0
TKT6500P	6 x 12 V / 100 Ah	IP34	35,0

BATTERIEKABEL

Artikelnummer	Länge der Batteriekabel (m)	Für
XJ997B	1,5	Für 6,5 Ah Batterien
XJ997	1,5	Für ≥15 Ah Batterien
XJ997C	2,5	Für zwei Batterieschränke
XJ997E	3,5	Für drei TKT6500(P) Batterieschränke

- Bitte berücksichtigen Sie eine zusätzliche Länge für das Abisolieren der Batteriekabeln.**