

Die Warnhupe dient zur akustischen Warnung im Falle einer zu hohen CO-Konzentration oder eines Netzausfalles. Die Hupenquittierung dient zur Quittierung des Alarmes der Warnhupe.

TECHNISCHE DATEN

Spannung	24 V - 220 VDC - 230 VAC
Schutzart Hupe	IP 32
Schutzart Hupenquittierung	IP 54
Lautstärke	92 db in 1m
Gehäuse	Kunststoff
Type Hupe 24 V	CZ-H-CZ002000
Type Hupe 220 VDC	CZ-H-CZ002001
Type Hupe 230 VAC	CZ-H-CZ002002
Type Hupenquittierung	CZ-HA-CZ002100
Maße Hupe	80 x 75 x 72 mm
Maße Hupenquittierung	68 x 68 x 50 mm

